



WE100



Prise 2P+T Essensya 16A SanVis

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	encastré

Fonctions

Fonction interrupteur	non
Protection contre les surtensions	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matériau	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	brillant

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x37

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré / saillie

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	cage sans vis
Prise de phase	L1

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NF
---------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui

Identification

Série	essensya
Version	F